


## Kurzbedienungsanleitung EMA-Transponderleser

Anzeige-LEDs



### Bedeutung der LEDs

Farbe	Grund-Zustand	Nach Lesung	Bedeutung
gelb	an		Betrieb / lesebereit
gelb	aus		Gerät ist spannungslos
grün	an		Dauerfrei
rot	an		Dauergesperrt
grün		an	Türfreigabe
rot		an	Ausweis nicht berechtigt
rot		blinkend	Lesefehler



### ZuKo-Funktion

Eine Berechtigung wird erteilt, wenn ein im Einbruchmeldesystem berechtigter Datenträger in das Lesefeld gehalten wird.

- Datenträger ins Lesefeld halten
- Quittierung erfolgt

#### **ACHTUNG:**

Die Zutrittskontrollfunktion kann nur genutzt werden, wenn die Einbruchmeldeanlage unscharf geschaltet ist.









Quittierung bei ZK-Funktion:










Optisch	Bei Berechtigung	Keine Berechtigung oder ZK-Funktion nicht aktiviert
Bereit (grün)	<p style="text-align: center;">5 Sek.</p>	
Unscharf (gelb)		
Akustisch (Signalton)	<p style="text-align: center;">2 Sek.</p> <p style="text-align: center;">Positiv-Quittierung</p>	<p style="text-align: center;">1 Sek.</p> <p style="text-align: center;">Negativ-Quittierung</p>
<b>Aktion</b>	zeitgesteuerte Türfreigabe	keine Türfreigabe

### EMZ scharf-/unscharf Schalten

Eine Berechtigung wird erteilt, wenn ein im Einbruchmeldesystem berechtigter Datenträger in das Lesefeld gehalten wird.

- Datenträger ins Lesefeld halten und wieder entfernen.  
-> Grüne LED leuchtet.  
-> Gelbe LED leuchtet im Unscharfbereich, im Scharfbereich ist sie dunkel.
- Nach 1 bis 4 Sekunden Datenträger erneut ins Lesefeld halten. - Quittierung erfolgt (siehe folgende Tabellen).

<b>Quittierung beim Scharfschalten:</b>			
Optisch	Bei Berechtigung und Zwangsläufigkeit erfüllt	Bei Berechtigung, aber keine Zwangsläufigkeit	Keine Berechtigung
Bereit (grün)			
Unscharf (gelb)			
Alarm (rot)			
Akustisch (Signalton)	 Positiv-Quittierung	 Negativ-Quittierung	 Negativ-Quittierung
<b>Aktion</b>	Anlage wird scharfgeschaltet	Anlage wird <b>nicht</b> scharfgeschaltet	Anlage wird <b>nicht</b> scharfgeschaltet

<b>Quittierung beim Unscharfschalten:</b>			
Optisch	Bei Berechtigung und Zwangsläufigkeit erfüllt	Bei Berechtigung, aber keine Zwangsläufigkeit	Keine Berechtigung
Bereit (grün)			
Unscharf (gelb)			
Alarm (rot)			
Akustisch (Signalton)	 Positiv-Quittierung	 Negativ-Quittierung	 Negativ-Quittierung
<b>Aktion</b>	Anlage wird unscharfgeschaltet	Anlage wird <b>nicht</b> unscharfgeschaltet	Anlage wird <b>nicht</b> unscharfgeschaltet